

Atios KNX Keypad ASK-B4 Scheda tecnica

SPECIFICHE TECNICHE

Bus KNX	21–30 V CC tramite il bus KNX, ≤12 mA, ≤360 mW
Pulsanti	2 o 4, in base alla versione, ognuno con il proprio LED di stato
Retroilluminazione LED	Giallo e bianco
Sensore di prossimità	Accende la retroilluminazione e i LED di stato all'avvicinamento
Sensore di temperatura	Integrato
Materiale	Pulsanti in plastica, cornice in lega di zinco
Morsetti	Morsetto bus KNX
Temperatura ambiente	da –5 °C a +45 °C (funzionamento), da –25 °C a +55 °C (stoccaggio), da –25 °C a +70 °C (trasporto)
Umidità	max. 90 %
Dati meccanici	Montaggio a incasso in scatola da 80 mm, 86 × 86 × 10,5 mm, 0,1 kg
ETS	ETS4 o versione successiva

CAMPO D'APPLICAZIONE E CARATTERISTICHE

- Tastiera KNX per commutazione, dimmerazione e controllo tapparelle, disponibile con due o quattro pulsanti.
- Pressione breve, pressione lunga e funzione di commutazione per pulsante, più un blocco tasti.
- Dimmerazione relativa e assoluta, richiamo e memorizzazione di scene a 8 bit, invio valori da 1 bit o 1 byte.
- Un LED di stato per pulsante, con modalità di visualizzazione come sempre acceso, sempre spento e lampeggiante, gruppi di interblocco e luminosità regolabile.
- Sensore di prossimità: la retroilluminazione e i LED di stato si accendono all'avvicinamento o alla pressione di un pulsante e si attenuano dopo un ritardo impostato.
- Sensore di temperatura integrato.
- La modalità di programmazione si avvia dalla tastiera, che resta a muro durante il download ETS.
- Alimentata direttamente dal bus KNX, non serve alimentazione aggiuntiva.

